

128GB Arbeitsspeicher DDR4 für Supermicro SuperServer 4028GR-TRT RDIMM 3DS








PHS-memory® Arbeitsspeicher - 100% Qualität

- Speicherkompetenz durch Spezialisierung seit 1995
- Kostenfreie Beratung für eine optimale Konfiguration und Produktauswahl
- Hohe Verfügbarkeit durch ein professionelles Lagermanagement
- Schnelle Lieferung in Deutschland und ganz Europa
- Kurze Reaktionszeiten und professionelle Abwicklung der Aufträge durch volle Digitalisierung im gesamten Prozessablauf mit lückenloser Nachvollziehbarkeit
- Wareneingangskontrollen umfassen Prüfungen der DRAMs, der PCB und des programmierten SPDs, um mögliche Fehler bereits im Wareneingang auszuschließen (Controlled BOM).
- Speicher der Marke PHS-memory® garantieren eine 100%ige Kompatibilität zum angegebenen System.
- PHS-memory® Arbeitsspeicher können zusammen mit bereits vorhandenen Speichern im Gerät genutzt werden unter Berücksichtigung der Konfigurationsregeln des Systems.
- Durch die "Fallback Option" im SPD der PHS-memory® Speicher können auch DRAMs mit höherer Taktung zusammen mit älteren Speichermodulen geringerer Taktfrequenz betrieben werden.
- Produkte mit eindeutiger Seriennummer für Service- und Garantieleistungen
- Pre-Sales und After-Sales-Support durch fachspezifisch geschultes Personal



Arbeitsspeicher Spezifikation



| Arbeitsspeicher Größe | 128GB |
|-----------------------|----------------------------|
| Speicher Technologie | DDR4 |
| ECC-Unterstützung | ja |
| JEDEC Norm | PC4-23400R |
| DRAM Organisation | 3DS 2H 8Gx4 |
| Rank | 4Rx4 (2S2Rx4) |
| Тур | RDIMM (ECC Registered) 3DS |
| Anzahl Pin | 288 Pin DIMM |
| Speicher Taktung | 2933MHz @ CL21 |
| Spannung | 1,2 Volt |
| Besonderheit | 3DS |
| Platinen Abmessung | 133,35 x 31,25 (LxB mm) |
| Betriebstemperatur | 0° C - 85° C |
| Lagertemperatur | -40° C - +95° C |
| RoHS konform | ja |
| Artikelnr. | SP467539 |
| EAN | 4067488310713 |
| | |

Hinweis: Das in diesem Datenblatt spezifizierte Modul ist eine von mehreren möglichen Konfigurationen, die unter dieser Teilenummer erhältlich sind. Einzelne Details können von den hier beschriebenen Spezifikationen und der Abbildung abweichen, beeinträchtigen aber nicht die Funktionalität.



Geräte Spezifikation

Der Arbeitsspeicher ist zu 100% kompatibel zum folgenden Gerät:

| Geräte-Hersteller | Supermicro |
|--------------------------|------------------------|
| Geräte-Typ | Server |
| Geräte-Familie | SuperServer |
| Geräte-Serie | 4028 Serie |
| Geräte-Name | SuperServer 4028GR-TRT |
| Arbeitsspeicher Maximal* | 6TB |
| RAM Speicher Steckplätze | 24 |

^{*} Die Angaben zur maximalen Speicheraufrüstung können von den Angaben des Herstellers Supermicro abweichen. Häufig sind die im Handbuch angegebenen Informationen für die maximale Speichererweiterung nicht auf dem neuesten Stand. Neue Speicher-Technologien, Bios-Updates oder neuere Software-Versionen ermöglichen oft den Einsatz von Speichermodulen mit einer höheren Kapazität als vom Hersteller angegeben und dies bei gleicher Performance und Stabilität.

Informationen zur Speicher-Bestückung

Information zur Speicherbestückung

Folgende technische Spezifikationen sollten im Vorfeld beachtet werden:

- Im Gerät können RDIMM und RDIMM 3DS (Registered DIMM) oder LRDIMM und LRDIMM 3DS (Load Reduced DIMM) RAM-Speicher installiert werden. LRDIMM Speicher sind empfehlenswert, wenn große Speicherkapazitäten erreicht werden sollen.
- RDIMM und RDIMM 3DS Speichermodule können nicht zusammen mit LRDIMM und LRDIMM 3DS Arbeitsspeichern gemischt betrieben werden.
- Falls eine Speichererweiterung mit den bereits vorhandenen RAM-Speichern vorgenommen werden soll, muss geprüft werden, welche Basis-Speichertechnologie (RDIMM / LRDIMM) vorhanden ist.
- Speichersteckplätze, für die kein Prozessor vorhanden ist, dürfen nicht bestückt werden.
- Werden Speichermodule mit höheren Taktraten, als vom System vorgegeben angeboten, passt sich der Speichertakt automatisch den Systemvorgaben an.

Speicher für Intel Xeon CPUs:

| CPU / System | RDIMM | LRDIMM |
|-----------------|-----------------|------------------|
| | | |
| Xeon E5-16xx v3 | 8GB RDIMM | 32GB LRDIMM |
| Xeon E5-26xx v3 | 16GB RDIMM | 64GB LRDIMM DDP |
| Xeon E5-46xx v3 | 32GB RDIMM | 128GB LRDIMM DDP |
| | 64GB RDIMM DDP | 128GB LRDIMM 3DS |
| | 128GB RDIMM 3DS | 256GB LRDIMM 3DS |
| | 256GB RDIMM 3DS | |



Informationen zum Speicher-Einbau

- Schalten Sie den Computer aus
- Entfernen Sie den Stecker des Netzteils (sofern angeschlossen)
- Entfernen Sie, wenn vorhanden, den Akku des Gerätes siehe Benutzerhandbuch des Gerätes
- Erden Sie sich grundsätzlich, bevor Sie elektronische Bauteile berühren
- Schützen Sie das Speichermodul vor statischen Spannungen:
 - Vermeiden Sie unbedingt eine Berührung der Goldkontakte des Speichermoduls
 - Fassen Sie den Speicher nur an den seitlichen Kanten an
 - Verwenden Sie wenn möglich ein Erdungsband und/oder einen ESD-Handschuh

Detaillierte Informationen zum Speichereinbau finden Sie in unserer Einbauanleitung, die wir Ihnen nach dem Kauf automatisch via E-Mail zusenden.



Weitere mögliche Speicher-Optionen für Supermicro SuperServer 4028GR-TRT

| Größe | Artikel-Nr. | Technologie | Тур | Anzahl Pin | Marke | Referenz-Nr. |
|-------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 8GB | SP262120 | DDR4 | RDIMM (ECC Registered) | 288 Pin DIMM | PHS-memory® | |
| 16GB | SP262117 | DDR4 | RDIMM (ECC Registered) | 288 Pin DIMM | PHS-memory® | |
| 32GB | SP262118 | DDR4 | RDIMM (ECC Registered) | 288 Pin DIMM | PHS-memory® | |
| 64GB | SP263686 | DDR4 | LRDIMM (ECC LR DIMM) | 288 Pin DIMM | PHS-memory® | |
| 64GB | SP467538 | DDR4 | RDIMM (ECC Registered) 3DS | 288 Pin DIMM | PHS-memory® | |
| 128GB | SP467539 | DDR4 | RDIMM (ECC Registered) 3DS | 288 Pin DIMM | PHS-memory® | |
| 128GB | SP467535 | DDR4 | LRDIMM (ECC LR DIMM) 3DS | 288 Pin DIMM | PHS-memory® | |
| 256GB | SP467541 | DDR4 | RDIMM (ECC Registered) 3DS | 288 Pin DIMM | PHS-memory® | |
| 256GB | SP467537 | DDR4 | LRDIMM (ECC LR DIMM) 3DS | 288 Pin DIMM | PHS-memory® | |

PHS-memory® Garantie

Alle PHS-memory® Speichermodule besitzen eine Garantie von 5 Jahren auf einwandfreie Funktionalität. Sollte bei sachgemäßer Nutzung innerhalb von 5 Jahren nach Kauf des Speichermoduls das RAM-Modul defekt sein oder ausfallen, erhalten Sie ein adäquates RAM-Modul kostenfrei zugesendet. Ist kein passendes Speichermodul mehr verfügbar, erstatten wir den Kaufpreis zurück.



Weitere Infos zu Garantie und Service finden Sie auf https://www.speicher.de/-W5Y.

Kontakt

PHS-electronic gmbh - www.speicher.de -Karl-Götz-Str. 5 97424 Schweinfurt Germany Telefon: +49 9721 784678 E-Mail: info@speicher.de Web: www.speicher.de

Produktdatenblatt | SP467539 128GB Arbeitsspeicher passend für SuperServer 4028GR-TRT





Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Verbindliche Preisauskünfte finden Sie auf unserem Online-Shop unter https://www.speicher.de