

## 8GB Arbeitsspeicher DDR3 für Fujitsu Primergy RX200 S6 UDIMM ECC



**Speicher.de**

**32,27 EUR**

zzgl. MwSt.

**38,40 EUR**

inkl. MwSt.

sofort lieferbar

[www.speicher.de](http://www.speicher.de)

Stand: 25.05.2025 17:48

### Ihre Vorteile

- ✓ geprüfte Qualitäts-Speicher
- ✓ 5 Jahre Garantie  
Garantiebedingungen siehe letzte Seite
- ✓ 100% kompatibel
- ✓ kostenfreie Beratung in der  
Speicher-Hotline
- ✓ schnelle Lieferung

## PHS-memory® Arbeitsspeicher - 100% Qualität

- Speicherkompetenz durch Spezialisierung seit 1995
- Kostenfreie Beratung für eine optimale Konfiguration und Produktauswahl
- Hohe Verfügbarkeit durch ein professionelles Lagermanagement
- Schnelle Lieferung in Deutschland und ganz Europa
- Kurze Reaktionszeiten und professionelle Abwicklung der Aufträge durch volle Digitalisierung im gesamten Prozessablauf mit lückenloser Nachvollziehbarkeit
- Wareneingangskontrollen umfassen Prüfungen der DRAMs, der PCB und des programmierten SPDs, um mögliche Fehler bereits im Wareneingang auszuschließen (Controlled BOM).
- Speicher der Marke PHS-memory® garantieren eine 100%ige Kompatibilität zum angegebenen System.
- PHS-memory® Arbeitsspeicher können zusammen mit bereits vorhandenen Speichern im Gerät genutzt werden - unter Berücksichtigung der Konfigurationsregeln des Systems.
- Durch die "Fallback Option" im SPD der PHS-memory® Speicher können auch DRAMs mit höherer Taktung zusammen mit älteren Speichermodulen geringerer Taktfrequenz betrieben werden.
- Produkte mit eindeutiger Seriennummer für Service- und Garantieleistungen
- Pre-Sales und After-Sales-Support durch fachspezifisch geschultes Personal

## Arbeitsspeicher Spezifikation



|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Arbeitsspeicher Größe | 8GB                        |
| Speicher Technologie  | DDR3                       |
| ECC-Unterstützung     | ja                         |
| JEDEC Norm            | PC3-10600E                 |
| DRAM Organisation     | 512Mx8                     |
| Rank                  | 2Rx8                       |
| Typ                   | UDIMM ECC (ECC unbuffered) |
| Anzahl Pin            | 240 Pin DIMM               |
| Speicher Taktung      | 1333MHz @ CL9              |
| Besonderheit          | -                          |
| Platinen Abmessung    | 133,35 x 30 (LxB mm)       |
| Betriebstemperatur    | 0° C - 85° C               |
| Lagertemperatur       | -40° C - +95° C            |
| RoHS konform          | ja                         |
| Artikelnr.            | SP470107                   |
| EAN                   | 4067488336348              |

Hinweis: Das in diesem Datenblatt spezifizierte Modul ist eine von mehreren möglichen Konfigurationen, die unter dieser Teilenummer erhältlich sind. Einzelne Details können von den hier beschriebenen Spezifikationen und der Abbildung abweichen, beeinträchtigen aber nicht die Funktionalität.

## Geräte Spezifikation

Der Arbeitsspeicher ist zu 100% kompatibel zum folgenden Gerät:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Geräte-Hersteller        | Fujitsu           |
| Geräte-Typ               | Server            |
| Geräte-Familie           | Primergy          |
| Geräte-Serie             | RX200 Serie       |
| Geräte-Name              | Primergy RX200 S6 |
| Arbeitsspeicher Maximal* | 384GB             |
| RAM Speicher Steckplätze | 12                |

\* Die Angaben zur maximalen Speicherausrüstung können von den Angaben des Herstellers Fujitsu abweichen. Häufig sind die im Handbuch angegebenen Informationen für die maximale Speichererweiterung nicht auf dem neuesten Stand. Neue Speicher-Technologien, Bios-Updates oder neuere Software-Versionen ermöglichen oft den Einsatz von Speichermodulen mit einer höheren Kapazität als vom Hersteller angegeben und dies bei gleicher Performance und Stabilität.

## Informationen zur Speicher-Bestückung

### Information zur Speicherbestückung

Folgende technische Spezifikationen sollten im Vorfeld beachtet werden:

- Im Gerät können ECC DIMM (mit Error-Correction-Code) oder RDIMM (Registered DIMM) RAM-Speicher installiert werden. RDIMM Speicher sind empfehlenswert, wenn große Speicherkapazitäten erreicht werden sollen.
- Die verschiedenen Speicher-Technologien (ECC / RDIMM) dürfen nicht gemischt betrieben werden.
- Falls eine Speichererweiterung mit den bereits vorhandenen RAM-Speichern vorgenommen werden soll, muss geprüft werden, welche Speichertechnologie (ECC / RDIMM) vorhanden ist.
- Ein höherer Speichertakt des Speichermoduls passt sich automatisch dem vom System vorgegebenen Speichertakt an. Dies kann vor allem bei größeren Kapazitäten der Fall sein.
- Speichersteckplätze, für die kein Prozessor vorhanden ist, dürfen nicht bestückt werden.

| Technologie | GB / Modul | Anzahl | Total |
|-------------|------------|--------|-------|
| UDIMM ECC   | 4GB RAM    | 12     | 48GB  |
| RDIMM       | 32GB RAM   | 12     | 384GB |

#### Grundsätze der Speicherbestückung

- Die Speichersteckplätze sind in 3er Gruppen organisiert.
- Pro 3er Gruppe können nur max. 2 Slots für UDIMM ECC Speicher verwendet werden.
- Pro 3er Gruppe können nur max. 2 Slots mit 4Rank RDIMM Speicher bestückt werden.
- Die verschiedenen 3er Steckplatzgruppen müssen nicht die gleichen Kapazitäten haben.

#### Speicherbestückung für eine gute Systemperformance

- Verteilen Sie die Speicher gleichmäßig auf die Speichersteckplätze und gleichmäßig auf die CPUs.
- Bei jeweils 3 gleichen Speichern pro 3er Steckplatzgruppe, ist die Performance bis zum 3fachen schneller im Vergleich einer Bestückung der 3er Steckplatzgruppe mit nur einem Speicher.
- Wenn mehr als eine CPU vorhanden sind, sollten die RAM-Speicher pro CPU identisch (gespiegelt zur anderen CPU) bestückt werden.

## Informationen zum Speicher-Einbau

- Schalten Sie den Computer aus
- Entfernen Sie den Stecker des Netzteils (sofern angeschlossen)
- Entfernen Sie, wenn vorhanden, den Akku des Gerätes - siehe Benutzerhandbuch des Gerätes
- Erden Sie sich grundsätzlich, bevor Sie elektronische Bauteile berühren
- Schützen Sie das Speichermodul vor statischen Spannungen:
  - Vermeiden Sie unbedingt eine Berührung der Goldkontakte des Speichermoduls
  - Fassen Sie den Speicher nur an den seitlichen Kanten an
  - Verwenden Sie wenn möglich ein Erdungsband und/oder einen ESD-Handschuh

Detaillierte Informationen zum Speichereinbau finden Sie in unserer Einbauanleitung, die wir Ihnen nach dem Kauf automatisch via E-Mail zusenden.

## Weitere mögliche Speicher-Optionen für Fujitsu Primergy RX200 S6

| Größe | Artikel-Nr. | Technologie | Typ                        | Anzahl Pin   | Marke       | Referenz-Nr. |
|-------|-------------|-------------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 4GB   | SP470106    | DDR3        | UDIMM ECC (ECC unbuffered) | 240 Pin DIMM | PHS-memory® |              |
| 8GB   | SP121062    | DDR3        | RDIMM (ECC Registered)     | 240 Pin DIMM | PHS-memory® |              |
| 8GB   | SP470107    | DDR3        | UDIMM ECC (ECC unbuffered) | 240 Pin DIMM | PHS-memory® |              |
| 16GB  | SP121059    | DDR3        | RDIMM (ECC Registered)     | 240 Pin DIMM | PHS-memory® |              |
| 8GB   | SP153922    | DDR3        | RDIMM (ECC Registered)     | 240 Pin DIMM | PHS-memory® |              |
| 32GB  | SP153924    | DDR3        | RDIMM (ECC Registered)     | 240 Pin DIMM | PHS-memory® |              |
| 16GB  | SP147839    | DDR3        | RDIMM (ECC Registered)     | 240 Pin DIMM | PHS-memory® |              |
| 32GB  | SP153925    | DDR3        | RDIMM (ECC Registered)     | 240 Pin DIMM | PHS-memory® |              |

## PHS-memory® Garantie

Alle PHS-memory® Speichermodule besitzen eine Garantie von 5 Jahren auf einwandfreie Funktionalität. Sollte bei sachgemäßer Nutzung innerhalb von 5 Jahren nach Kauf des Speichermoduls das RAM-Modul defekt sein oder ausfallen, erhalten Sie ein adäquates RAM-Modul kostenfrei zugesendet. Ist kein passendes Speichermodul mehr verfügbar, erstatten wir den Kaufpreis zurück.

Weitere Infos zu Garantie und Service finden Sie auf <https://www.speicher.de/-W5Y>.



## Kontakt

PHS-electronic gmbh  
- [www.speicher.de](http://www.speicher.de) -  
Karl-Götz-Str. 5  
97424 Schweinfurt  
Germany

Telefon: +49 9721 784678  
E-Mail: [info@speicher.de](mailto:info@speicher.de)  
Web: [www.speicher.de](http://www.speicher.de)



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Verbindliche Preisauskünfte finden Sie auf unserem Online-Shop unter <https://www.speicher.de>